





建築  ソケット

建築の中で
シンプルに
光だけが
存在するために



建築ソケット

商品名 建築ソケット001
 商品番 KE26-01W(白)
 KE26-01B(黒)
 材質 磁器
 外形寸法 φ55mm H55mm
 重量 約170g
 定格 6A/300V
 受金 E26
 適合法規 PSE
 使用環境 屋内専用
 壁面、天井面取付可能

取扱説明書

<p>【使用方法】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ E26 口金のランプをご使用ください。 ○ 定格 300V/6A でご使用ください。 <p>【使用上の注意】</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 使用する電球は熱などを考慮の上、周囲の環境に適したものを使用してください。 □ 器具に荷重をかけないでください。 □ 布や紙等の可燃物で覆わないでください。 □ 清掃時は電源を切ってから柔らかい布で軽く拭いてください。 	<p>【お客様にご用意いただく備品】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 蓋を取り付けるネジ (M4 ナベ頭ネジなど) <p>【施工上の注意】</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 施工には電気工事士の資格が必要です。 □ あらかじめ取り付ける場所に電線を引いておいてください。 □ 不安定な場所に取り付けけないでください。 □ 下地を確認の上しっかり固定してください。 □ カーテンなどの燃えやすいものの近くに設置しないでください。 □ この器具は非防水です。 □ 器具の改造、部品変更は行わないでください。 	<p><パーツ名称></p> <p>A・本体 B・蓋</p>	<p><取付方法></p> <p>① ネジを緩めて、本体から蓋を取り外します。 蓋が落下しないように注意してください。</p>
<p>② (a) に電線を通してから、 (b) にネジで壁などに固定してください。 <推奨ネジ M4 ナベ頭ネジ></p>	<p>③ 端子ネジ (c) を緩めて電線を固定してください。 ※電線が接触しないようにご注意ください。</p>	<p>④ 蓋の凸部と本体の凹部を合わせて蓋と本体を被せます。 本体が落下しないように注意してください。</p>	<p>⑤ 両方のネジを少しずつ締め付けてください。 ※締め過ぎると破損する可能性があります。</p>



青山電陶株式会社

<http://www.aoyama-d.co.jp>

本社
 〒489-0917 愛知県瀬戸市效範町2-13
 TEL(0561) 82-9187 FAX(0561) 82-1130

大阪営業所
 〒551-0031 大阪府大阪市大正区泉尾3-20-20
 TEL(06) 6551-9738 FAX(06) 6551-9801

お問い合わせ先